

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LC1DPKV7

TeSys LC1D.K kontaktor za konden. bat. - 3P -
33.3 kVAR - 415 V - 400 V AC kalem





Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys TeSys Deca
Ime proizvoda	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktor za kondenzatorske baterije
Kratko ime uređaja	LC1DPK
Primena uređaja	Upravljanje
Primena kontaktora	Korekcija faktora snage
Kategorija upotrebe	AC-6B
Broj polova	3P
Power pole contact composition	3 NO
Lokacija uređaja u sistemu	Prekid dovoda Unutar prekidanja u trouglu
[ue] nazivni napon	Kolo napajanja: 690 V AC 50/60 Hz
Reaktivna snaga	17 Kvar pri 230 V AC 50 Hz pri <60 °C 30 Kvar pri 400 V AC 50 Hz pri <60 °C 32 Kvar pri 440 V AC 50 Hz pri <60 °C 50 Kvar pri 690 V AC 50 Hz pri <60 °C 16,5 Kvar pri 230 V AC 60 Hz pri <60 °C 33,3 Kvar pri 460 V AC 60 Hz pri <60 °C 40 kvar pri 575 V AC 60 Hz pri <60 °C
Tip upravljačkog kola	AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola	400 V AC 50/60 Hz
Sastav pomoćnog kontakta	1 NO + 2 NC trenutno
Električna trajnost	300000 Ciklusa pri Ue 400 V 200000 ciklusa pri Ue 690 V
Nosači za montažu	DIN šina Ploča
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC 60335-1
Sertifikacija proizvoda	IECEE CB Scheme UL CSA UKCA
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1... 4 mm ² - krutost kabla: jednožični Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1... 4 mm ² - krutost kabla: jednožični Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1... 4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1... 4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1... 4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1... 2,5 mm ² - krutost kabla: fleksibilni sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 1...35 mm ² - krutost kabla: jednožični Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 1...25 mm ² - krutost kabla: jednožični Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 1...35 mm ² - krutost kabla: fleksibilni sa ili bez kablovskog završetka Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 1...25 mm ² - krutost kabla: fleksibilni sa ili bez kablovskog završetka

Moment pritezanja	Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi Kolo napajanja: 5 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 1...25 mm² Kolo napajanja: 8 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 35 mm²
Maksimalni radni ciklus	240 ciklusa/h

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Tip mehanički povezani 1 NO + 2 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
-----------------------	--

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...3000 m
Visina	166 mm
Širina	55 mm
Dubina	156 mm
Masa proizvoda	1,3 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,17 kg
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	20 cm
Pakovanje 1 dužina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	6
Pakovanje 2 težina	7,733 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	48
Pakovanje 3 težina	70,364 kg
Pakovanje 3 visina	77 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------