

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV833753

## Signalizacija izvučenog položaja CD - za MTZ



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Masterpact                                                                                            |
| Kratko ime uređaja             | CD                                                                                                    |
| Tip proizvoda ili komponente   | Pomoćni kontakt                                                                                       |
| Primena uređaja                | Upravljanje                                                                                           |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ1 circuit breaker<br>Masterpact MTZ2 circuit breaker<br>Masterpact MTZ3 circuit breaker |
| Signalni kontakt               | 1 NO/NC                                                                                               |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip pomoćnog kontakta        | Standardni                                                                                                                                                                                                                         |
| Operacije pomoćnih kontakata | Položaj izvučen                                                                                                                                                                                                                    |
| Način montiranja             | Izvlačivo                                                                                                                                                                                                                          |
| [ie] nazivna struja          | AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz<br>AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz<br>DC-12: 0.8 A at 125 V DC<br>DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC<br>DC-12: 0,3 A pri 150 V DC |
| Minimalno opterećenje        | 100 mA pri 24 V                                                                                                                                                                                                                    |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,018 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,090 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,420 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,420 dm |

### Održivost ponude

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                             |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.