

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

50282

prenosni generator XGR Vigilohm - 220...240 V
AC 50/60 Hz - 2.5 mA 2.5 Hz



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Grupa proizvoda | Vigilohm |
| Kratko ime uređaja | XGR |
| Tip proizvoda ili komponente | Generator za lociranje signala |
| Sistem uzemljenja | IT |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type of installation to be monitored | 500 V - DC (između polova) 0...760 V - AC pri 45...400 Hz (uređaj povezan na nulu) 0...440 V - AC pri 45...400 Hz (uređaj povezan na fazu) |
| Auxiliary supply voltage | 220/240 V - AC pri 50/60 Hz |
| Output frequency | 2,5 Hz |
| Maksimalna potrošnja u va | 15 VA |
| Struja merenja | 2,5 mA |
| Internal impedance | 40 kΩ |
| Materijal | Plastika |
| Masa proizvoda | 0,85 kg |
| Visina | 59 mm |
| Širina | 108 mm |
| Dubina | 189 mm |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 1,346 kg |
| Pakovanje 1 visina | 11 cm |
| Pakovanje 1 širina | 12,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 27,5 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------|---|
| EU RoHS direktiva | Nije usaglašeno |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.