

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LA9ZA32625

## PLATE GV3 63A 54X260 IEC/UL FOR 60 BUSBAR INTERAXIS



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	BZ
Kratko ime uređaja	LA9Z
Tip proizvoda ili komponente	Adapteri za sabirničke sisteme
Broj priključaka	1 priključak
Količina po setu	Set od 4

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys D TeSys GV3 Spacial
Kompatibilnost proizvoda	LC1D40...65 GV3P
Broj polova	3P
Dopustiva struja	63 A
[u] nazivni napon izolacije	690 V
Poprečni presek kabla	10 mm <sup>2</sup> - AWG 8
Odstojanje izvoda sabirnica	60 mm
Širina	54 mm
Visina	260 mm
Dubina	63 mm
Boja	Siva

### Okruženje

IP stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
-------------------	----------------------------

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	408,9 g
Pakovanje 2 težina	1,64 kg
Pakovanje 3 težina	10,236 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.