

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LV848470

PF kontakt spreman za uključenje - mala  
opterećenja - za MTZ2/MTZ3 izvlačivi



### Osnovne informacije

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Masterpact                                                         |
| Kratko ime uređaja             | PF                                                                 |
| Primena uređaja                | Upravljanje                                                        |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact MTZ2 circuit breaker<br>Masterpact MTZ3 circuit breaker |

### Dopunske informacije

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip pomoćnog kontakta | Za niže vrednosti napona                                                                               |
| Signalni kontakt      | 1 NO/NC                                                                                                |
| Način montiranja      | Izvlačivo                                                                                              |
| Prekidna moć          | 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz<br>3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz<br>3 A DC-12 24/48 V<br>0,3 A DC-12 125 V |
| Minimalno opterećenje | 2 mA at 15 V                                                                                           |

### Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,036 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,200 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,100 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,500 dm |

### Održivost ponude

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| REACH bez SVHC               | Da                                             |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                             |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.