

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

TSXDSZ08R5

TSX Micro - 8 relejnih izlaza



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Modul relejnog izlaza
Broj digitalnih izlaza	8 vijčani priključni blok
Tip kontakata i sastav	NO

Dopunske informacije

Ograničenje napona izlaza	19...264 V AC 10...34 V DC
[I _{th}] dozvoljena termička struja u vazduhu	3 A
Snaga potrošnje u VA	50 VA 24 V AC-12 rezistivno 110 VA 48 V AC-12 rezistivno 220 VA 110 V AC-12 rezistivno 220 VA 220 V AC-12 rezistivno 24 VA 24 V AC-15 induktivno 24 VA 48 V AC-15 induktivno 220 VA 220 V AC-15 induktivno 110 VA 110 V AC-15 induktivno
Snaga potrošnje u W	24 V DC-12 rezistivno 24 V DC-13 induktivno
Vreme odziva	< 10 ms
Struja potrošnje	85 mA
Snaga disipacije u W	1,5 W
Izolacioni napon	1500 V za 1 s
Otpornost izolacije	>= 10 mOhm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	361 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	2,888 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------